



Охранная система MT3050 представляет собой комплекс, состоящий из стационарного GSM-телефона, набора охранных датчиков и пультов дистанционного управления.

Беспроводной GSM-телефон выполняет все функции стандартного телефона (прием и выполнение звонков, громкая связь, наличие «гудка» в трубке), и предназначен для использования в качестве беспроводного стационарного средства связи для дома, дачи,

коттеджа, гаража, склада, офиса, пункта охраны и т.д.

Помимо функций стационарного GSM-телефона базовый модуль системы может работать

в качестве пульта управления системой охраны с оповещением удаленных абонентов

посредством сотовой сети. Система способна работать с беспроводными датчиками движения,

открытия двери, задымления и утечки газа. (В комплекте с системой поставляется один

беспроводной датчик движения и один беспроводной датчик открытия двери).

Также в комплект поставки охранной системы входит два дистанционных радио-пульта,

позволяющие поставить объект на охрану, снять его с охраны, принудительно включить

оповещение и сирену («тревожная кнопка»), а так же поставить на охрану только датчики

внешнего периметра («режим присутствия»). Кроме того, управление системой охраны может

осуществляться через SMS с одного из зарегистрированных в системе мобильных телефонов,

или непосредственно с главного модуля системы при условии ввода правильного пароля.

Спецификация

Размеры: 230x205x75 мм.

Вес с батареей: не более 1000 г.

Метод монтажа: на поверхность или стену

Сетевой адаптер:

- вход 100...250 В (50... 60 Гц);

- выход: 5,2 В 1 А.

Рабочая температура: 0 ... 40 С.

Температура хранения: -10 ... 50 С.

Влажность: от 5% до 90% (без конденсата).

Комплект поставки

Телефонный аппарат (базовый блок): 1.

Антенна: 1.

Телефонная трубка: 1.

Шнур телефонный: 1.

Аккумулятор Ni-MH 1600mAh 3,6V: 1.

Батарейка типа «27A» 12V: 2.

Батарейка типа «AAA» 1,5V: 4.

Сетевой адаптер: 1.



Беспроводной датчик движения: 1



Беспроводной датчик открытия двери/окна с магнитом: 1.

Пульт дистанционного управления: 2.

